



ST-35 PMR EL TELSİZİ

Fener Işık Aydınlatma Özelliği

60 Kanal

0,5W GÜÇ

Dahili Anten

Vox Özelliği

Otomatik Pil Tasarrufu

ST-35

PMR EL TELSİZİ

www.marstelsiz.com

GENEL ÖZELLİKLER

- 60 Kanal.
- 0.5W Güç.
- PMR 446MHZ
- Dahili anten.
- Vox işlevi.
- Tot işlevi.
- Kanal taraması.
- Susturucu kuyruğunun ortadan kaldırılması.
- CTCSS/DSC Kodlama
- Fener Işık Aydınlatma Özelliği.
- Otomatik pil tasarrufu.
- Düşük pil uyarısı.
- Bilgisayar programlanabilir.
- Küçük boyutlu ve hafif.

AKSESUARLAR



ADAPTÖR

KARTUŞ



BEL KLİPS



EL KAYIŞI

GENEL

Frekans Aralığı	446 MHz
Kanal Kapasitesi	60 kanal
Çalışma Gerilimi	3.7V DC
Kanal Aralığı	12.5KHz(DAR)
Anten Empedansı	50 Ω
Batarya Kapasitesi	1500mAh
Pil Ömrü (5-5-90 Görev Döngüsü)	Yaklaşık 15 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C - +60°C
Frekans Kararlılığı	± 2.5ppm
Boyut (G * Y * D) (Çıktılar hariç)	90*47*26mm
Ağırlık (Anten ve Batarya Dahil)	108g

VERİCİ (ETSI EN 300 086 TEST STANDARTDI)

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz	
RF Güç Çıkışı	0.5W	
Modülasyon	16KQF3E	11KQF3E
Sahte Emisyon	36dB	36dB
Yan Kanal Gücü	70db	60dB
Uğultu & Ses	40dB	36dB
Sesli Yanıt	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-dB(0,3~2.25KHz)
Modülasyon Sınırlaması	+5.0KHz+2 5KHz	+2 5KHz
Modülasyon Bozulması	Daha az 5%	
Frekans Kararlılığı	+/-5ppm	

ALICI (ETSI EN 300 086 (TEST STANDARTDI)

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz	
Hassasiyet (12dB SINAD)	0.25uV	0.35uV
Bitişik Kanal Seçiciliği	70dB	60dB
Intermodülasyon	65dB	60dB
Sahte YAanıt Reddi	70dB	70dB
Audio Response	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-dB(0,3~2.25KHz)
Uğultu & Ses	45dB	36dB
Ses Bozulması	5%	
Ses Çıkışı	% 10'dan daha az bozulma ile 500mW	